





# Superspot 400 W

Tageslicht für Event - Film - TV - Technik

#### System-Eigenschaften

- sehr robuste Bauweise
- effiziente Kühlung
- Parabol Reflektor
- 4 Streulinsen

#### Vorteile

- für den mobilen Einsatz
- für den Dauerbetrieb
- hohe Lichtausbeute
- variable Lichtverteilung

## Superspot 400 W

schwarz Art.-Nr.: 68H4512 aluweiß Art.-Nr.: 68H4501

#### **Technische Details:**

- Robustes, 3-teiliges Gehäuse aus Aluminium-Guß mit thermisch entkoppeltem, heißzündfähigem Zündgerät und Sockel GZZ9,5
- Hohe Lichtausbeute durch sehr präzisen Parabol-Reflektor
- · Patentierte Reflektorkühlung
- Kompakte Bauweise mit niedrigen Sockeltemperaturen
- · Leichtgängige Fokussierung mit Spindel, Spindelmutter und Zahnriemen zur genauen Einstellung
- Werkzeugloser, schneller und einfacher Brennerwechsel von hinten
- Zweipolige Sicherheits-Abschaltung beim Abziehen des Leuchtenrückteils
- 4 unterschiedliche Streuscheiben zur variablen Lichtverteilung
- Leuchtmittel MSR 400 W/HR
- Hochtemperaturfeste Pulverbeschichtung in schwarz oder aluweiß
- Maße 300 x 170 mm, Scheibendurchmesser 145 mm
- · Gewicht ca. 2,8 kg

#### Zubehör:

		schwarz / aluweiß
01.	Vierklappen-Tor	ArtNr.: 68H4514 / 4504
02.	Streuscheibe Narrow Spot (Nr. 1/blau)	ArtNr.: 68H4540 / 4520
03.	Streuscheibe Medium Flood (Nr. 2/schwarz)	ArtNr.: 68H4542 / 4522
04.	Streuscheibe Wide Flood (Nr. 3/weiß)	ArtNr.: 68H4546 / 4526
05.	Streuscheibe Very Wide Flood (Nr. 4/rot)	ArtNr.: 68H4548 / 4528
06.	Sicherungsseil 3 mm	ArtNr.: 92M0500
07.	Sicherungsseil 2 mm	ArtNr.: 92M0515
08.	C-Klemme mit Zapfen 16 mm	ArtNr.: 91M0850
09.	Leuchtenverlängerung 2,5 m	ArtNr.: 51C0703
10.	Leuchtenverlängerung 5,0 m	ArtNr.: 51C0702
11.	Leuchtenverlängerung 10,0 m	ArtNr.: 51C0694
12.	Multicore-Kabel 5,0 m	ArtNr.: 51C0704
13.	Multicore-Kabel 10,0 m	ArtNr.: 51C0706
14.	Multicore-Kabel 20,0 m	ArtNr.: 51C0708
15.	Leuchtmittel MSR 400 W/HR	ArtNr.: 72H0345
16.	Splittbox 6x Amphenol	ArtNr.: 51C0700
17.	Splittpeitsche 6x Amphenol	ArtNr.: 51C0705

#### **Splittbox:**

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schwarz mit Siebdruck
- Eingang Schaltbau M 3, 12+E, Ausgang 6x Amphenol
- Maße 185 x 105 x 50 mm

### **Splittpeitsche:**

- Peitschenlänge 0,5 m
- Eingang Schaltbau M 3, 12+E, Ausgang 6x Amphenol



Art.-Nr.: 51C0705



### Vorschaltgeräte:

Die elektronischen Vorschaltgeräte haben eine aktive Powerfaktor-Regelung und erfüllen die Anforderungen der EN 61000-3-2. Kompakte Bauweise und geringes Gewicht machen sie tauglich für den mobilen Einsatz. Die Ausgangsleistung wird unabhängig von der Eingangsspannung konstant gehalten. Durch den 140 Hz-Rechteckstrom ist der flickerfreie Betrieb garantiert. Es gibt die Vorschaltgeräte als Einzelgerät der Event- und Studio-Serie mit einem EVG und als 19-Zoll-Einschub mit 6 EVG`s. Alle Geräte sind bis auf 50 % dimmbar. Alle drei Ausführungen gibt es auch mit einer DMX-Steuerung fürs Schalten und Dimmen.

#### **Event-/Studio-Vorschaltgeräte:**

Das Event-Vorschaltgerät ist in einem stabilen Aluminiumgehäuse untergebracht und kann liegend und hochkant stehend betrieben werden. Eine aktive Kühlung mit Lüfter verhindert eine Überhitzung und Abschaltung bei höheren Umgebungstemperaturen. Das Studio-Gerät wird in stehender Bauweise geliefert und arbeitet ohne Lüfter. Der Netzeingang erfolgt über einen Kaltgerätestecker, ein entsprechendes Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten.

# Event-Vorschaltgerät 400 W ohne DMX-Steuerung: Event-Vorschaltgerät 400 W mit DMX-Steuerung:

Eingangs-Spannung 90 – 260 V / 50 Hz

Stromaufnahme 2,0 APowerfaktor 0,99Ausgangsleistung 400 W

• Abmessungen 320 x 155 x 85 mm

Gewicht ca. 3,0 kg

# Studio-Vorschaltgerät 400 W ohne DMX-Steuerung: Studio-Vorschaltgerät 400 W mit DMX-Steuerung:


Eingangs-Spannung 90 – 260 V / 50 Hz

Stromaufnahme 2,0 APowerfaktor 0,99Ausgangsleistung 400 W

• Abmessungen 250 x 185 x 150 mm

Gewicht ca. 4,8 kg

#### Art.-Nr.: 61E0698 Art.-Nr.: 61E0699



Art.-Nr.: 68E1220 Art.-Nr.: 68E1240



#### 19-Zoll-Einschub Technik:

Im Einschub sind 6 Vorschaltgeräte untergebracht. Zwei EVG`s werden mit je einer Phase versorgt, die Leuchtenausgänge über eine Schaltbaudose M 3 herausgeführt. Auf der Rückseite befindet sich der Netzeingang mit einer Kupplung CEE 16 A 5-polig.

# 19-Zoll-Einschub 400 W ohne DMX-Steuerung: 19-Zoll-Einschub 400 W mit DMX-Steuerung:

Eingangs-Spannung 90 – 260 V, 3-phasig 50 Hz

Stromaufnahme 4,0 A pro Phase

Powerfaktor 0,99
 Ausgangsleistung 6x 400 W
 Abmessungen 19 Zoll 4 HE

Gewicht 22 kg



Art.-Nr.: 61E0803

Art.-Nr.: 61E0804


#### 19-Zoll-Kassetten-Einschub 6x 400 W bestehend aus:

- CKE 400, 19-Zoll-Gehäuse für Kassetteneinschub 4 HE
- CK 400-1, Kassette CK 400, max. 6 Stück
- CKD-5, DMX-Kassette, max. 1 Stück
- CKB-3, Blindplatte für Kassetteneinschub

# Powereinschub 4 Ausgänge Powereinschub 7 Ausgänge

- 4 bzw. 7 3-phasige, abgesicherte Ausgänge
- Multifunktionsanzeige f
  ür alle 3 Phasen
- Hauptsicherung + Fi-Schutzschalter
- Hauptsicherung 63 A 3-phasig
- Anschlusskabel 3 m mit Stecker CEE 63 A
- 19-Zoll-Einschub 4 HE
- Gewicht 18 kg

### **Photometrische Daten**





Art.-Nr.: 51C0277 Art.-Nr.: 51C0259 Art.-Nr.: 51C0265 Art.-Nr.: 51C0470

Art.-Nr.: 61E0783 Art.-Nr.: 61E0784









Dr. Hönle AG UV Technology, Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing/München, Germany Telefon: +49 89 85608-0, Fax: +49 89 85608-148. www.hoenle.de